30.ai 23.05.2007 11:00:49

e-SERIES AVR

Стабилизатор Напряжения

2 кВА до бОО кВА



Высокая эффективность

Электро-механическая защита от высокого напряжения

Защита от короткого замыкания

Прекрасно работает с нелинейной нагрузкой

Широкий входной диапазон рабочих напряжений

Гаррантия 10 лет

e-SERIES AVR используется в работе с любыми компьютерными системами, факсами и копировальными машинами, на предприятиях, в медицине, в лабораториях, офисах и жилых домах.

e-SERIES AVR защищает Вашу нагрузку от всех колебаний входного напряжения и регулирует выходное напряжение. Он регулирует выходное напряжение электро-механически, когда оно выходит за установленные ограничения и предупреждает все возможные проблемы с помощью электронной защиты.
Точная регулировка напряжения и быстрый трансформатор. Серво система базируется на управлении мотором тиристорными схемами.

Выходное напряжение показывается на аналоговом дисплее. Защита по току обеспечивается магнитными переключателями, внутренняя температура поддерживается с помощью вентиляторов. В одно-фазных моделях применяется специальная структура и естественное охлаждение. Подключение осуществляется на клеммной колодке..

Фазовая защита, которая поставляется отдельно, выключает AVR при пониженном или повышенном входном напряжение или если отсутствуют фазы, на клеммных колодках выключается выходное напряжени. Избегайте возможных проблем, которые могут возникнуть при неожиданных колебаниях напряжения, e-SERIES AVR включает реле времени и переключатель на байпассе.

Диапазон входных напряжений может быть иземенён по запросу. Диапазон выходных напряжений в этих моделях может быть изменён по запросу

inform
"Uninterruptible Energy"

31.ai 23.05.2007 11:01:13

e-SERIES AVR
СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ	ВЕС	ЧУСТВИТЕЛЬНОСТЬ	ВХОД		ВЫХОД			
ОДНА ФАЗА	(кВА)	ШхГхВ(cm)	(кг)	V/Sn	Напряжение (В)	Макс. ток	Напряжение(В) L-N	Колл. фаз	Эффективность(%)	Макс. ток
e-0201	2	24x41x27	24	80	160-245	10,5A	220/230/240±%1	1	≥95	7.3A
e-3501	3.5	24x41x27	26	80	160-245	19A	220/230/240±%1	1	≥96	12,7A
e-0501	5	33x50x28	42	80	160-245	27A	220/230/240±%1	1	≥96	19.4A
e-0751	7.5	38x53x34	50	80	160-245	39A	220/230/240±%1	1	≥96	29A
e-1001	10	54x43x34	58	80	160-245	53A	220/230/240±%1	1	≥96	39A
e-1501	15	32x54x70	120	80	160-245	79A	220/230/240±%2	1	≥96	58A
e-2001	20	50x64x86	127	80	160-245	106A	220/230/240±%1	1	≥96	74A
ТРИ ФАЗЫ	(кВА)	ШхГхВ(cm)	(кг)	V/Sn	ЛИНИЯ-ЛИНИЯ	Макс. ток	Напряжение(В) L-N	Колл. фаз	Эффективность(%)	Макс. ток
e-0303	3	34x44x83	62	80	277-424	3x6,4A	380/400/415±%1	3	≥ 95	3x4A
e-0603	6	34x44x83	62	80	277-424	3x10,5A	380/400/415±%1	3	≥ 95	3x7.2A
e-1053	10.5	34x44x83	62	80	277-424	3x19A	380/400/415±%1	3	≥ 96	3x12,7A
e-1503	15	39x64x92	190	80	277-424	3x27A	380/400/415±%1	3	≥ 96	3x19.4A
e-2253	22.5	39x64x92	206	80	277-424	3x39A	380/400/415±%1	3	≥ 96	3x29A
e-3003	30	50x70x111	248	80	277-424	3x53A	380/400/415±%1	3	≥ 97	3x39A
e-4503	45	50x70x111	270	80	277-424	3x79A	380/400/415±%1	3	≥ 97	3x58A
e-6003	60	60x94x14	360	80	277-424	3x106A	380/400/415±%	3	≥ 97	3x74A
e-7503	75	60x94x142	420	80	277-424	3x131A	380/400/415±%1	3	≥ 97	3x91A
e-9003	90	60x94x142	550	80	277-424	3x158A	380/400/415±%1	3	≥ 97	3x110A
e-11003	110	68x101x142	624	80	277-424	3x191A	380/400/415±%1	3	≥ 97	3x133A
e-12003	120	78x160x120	624	80	277-424	3x210A	380/400/415±%1	3	≥ 97	3x146A
e-15003	150	85x170x130	624	80	277-424	3x265A	380/400/415±%1	3	≥ 97	3x182A
e-22003	220	85x170x130	1200	80	277-424	3x387A	380/400/415±%1	3	≥ 97	3x269A
e-27003	270	85x170x130	1200	80	277-424	3x470A	380/400/415±%1	3	≥ 97	3x327A
e-33003	330	210x130x129	1600	80	277-424	3x577A	380/400/415±%1	3	≥ 97	3x400A
e-36003	360	210x130x129	1600	80	277-424	3x633A	380/400/415±%1	3	≥ 97	3x438A
e-50003	500	255x160x179	3200	80	277-424	3x877A	380/400/415±%1	3	≥ 97	3x610A
e-60003	600	255x160x183	3300	80	277-424	3x1045A	380/400/415±%1	3	≥ 97	3X727A