

I N F O R M E R COMPACT SERIES

Источник Бесперебойного Питания

Линейно-интерактивная технология 1000VA/2000VA/3000VA
ИБП с Чистой синусоидой на выходе



Чистая синусоида для любой критической нагрузки

LCD Дисплей

Скоростной автоматический регулятор напряжения (AVR)

Коммуникационный порт и ПО

Защита от перегрузки и короткого замыкания

Расширенное управление батарей

Защита от переразряда

Индикация ошибок и тревог

Холодный старт и режим сохранения энергии

Компактный размер, малый вес и низкий шум

inform
"Uninterruptible Energy"



INFORMER COMPACT SERIES СПЕЦИФИКАЦИЯ

INFORMER COMPACT	1000	2000	3000
ВХОД			
Мощность	1000 VA	2000 VA	3000 VA
Напряжение	220V / 230V \pm 25%		
Частота	50 or 60Hz \pm 5%		
ВЫХОД			
Напряжение (питание от линии)	220 / 230 Vac \pm 12%		
Напряжение (питание от батарей)	220 / 230 Vac \pm 5%		
Частота (от батарей)	50 or 60 Hz \pm 0.5%		
Форма волны	Чистая Синусоида, THD < 3 %		
Регулировка напряжения	AVR автоматически поднимает выходное напряжение на 15% когда входное напряжение -9% до 25% от номинального. AVR понижает выходное напряжение на 15% когда входное напряжение +9% до +25% от номинального.		
Время переключения	6 мс.		
ЗАЩИТА И ФИЛЬТРЫ			
Защита от пика	320 joule, 2 ms.		
Защита от перегрузки	ИБП автоматически выключится, если перегрузка составит 110% от номинальной в течении 20s сек. и 125% в течении 2 сек.		
Вход ИБП	Защита предохранителем от перегрузки и короткого замыкания		
ДИСПЛЕЙ			
Индикация	Норма, батареи, авария ИБП и батареи		
LCD дисплей	Уровень нагрузки, уровень заряда батарей, байпасс, AVR, батареи низкие-замена-неисправны, авария ИБП, предупреждения, перегрузка		
БАТАРЕИ			
Тип	2x12V 7Ah	4x12V 7Ah	4x12V 9Ah
Время заряда	2 до 4 часов до 90%		
Защита	Автоматический тест и защита от переразряда, индикатор замены батарей		
Напряжение	24Vdc	48Vdc	
СООБЩЕНИЯ			
Звуковые и визуальные	Отсутствие входной линии, низкое напряжение на батареях, перегрузка и авария		
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Вес (kg)	15.5	23	27
Размеры (ШxГxВ) (мм.)	175x370x247	175x473x247	
СРЕДА			
Шум на расстоянии 1 метра	< 40 dBA	< 45 dBA	