14.ai 23.05.2007 10:50:44

INFORMER SERIES

Источник Бесперебойного Питания

Линейно-интерактивная Технология ИБП с чистой синусоидой на выходе 1000ВА / 2000ВА/ 3000ВА



- Чистая синусоида на выходе для любой критической нагрузки
- Скоростной автоматический регулятор напряжения (AVP)
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания
- Гелиевые, необслуживаемые батареи
- Компактные размеры, малый вес и низкий шум
- Расширенное время удержания с батарейными шкафами
- Защита от преразряда
- Короткое время заряда батарей
- Сообщение об ошибках
- Коммуникационный порт и ПО

inform

"Uninterruptible Energy"

15.ai 23.05.2007 10:51:16

INFORMER SERIES
СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ		1000			2000			3000				
ВХОД												
Мощность		1000			2000			3000				
Напряжение		220V / 230V ± 25%										
Частота		50 or 60Hz ± 5%										
ВЫХОД												
Напряжение (от батарей)		чистая синусоида 220В или 230V +/- 5%										
Частота (от батарей)		50 or 60 Hz ± 0.5%										
Регулятор напряжения (AVP)		Автоматически повышает входное напряжение на 15% когда входное напряжение -9% до -25% от номинального Автоматически понижает входное напряжение на 15% когда входное напряжение +9% до +25% от номинального										
Время переключения		2/4 ms.										
ЗАЩИТА И ФИЛЬТРЫ												
Защита от пиков		320 joule, 2 ms.										
Защита от перегрузки		ИБП автоматически выключится, если перегрузка составляет 110% от номинальной в течении 20 сек и 125% в течении 2 сек.										
Вход ИБП		Предохранитель для защиты от перегрузки и короткого замыкания										
БАТАРЕИ												
Тип батарей		2x12V 7Ah	2x12V 12Ah	*6x12V 12Ah	4x12V 7Ah	*8x12V 7Ah	*12x12V 7Ah	*16x12V 7Ah	4x12V 7Ah	*8x12V 7Ah	*12x12V 7Ah	*16x12V 7Ah
Время заряда (час)		4	* 4	* 6	4	*5	*6	* 8	4	*5	*6	* 8
Защита		Автоматический тест и защита от переразряда, индикатор состояния батарей										
UPS Type		Informer 1000 -1	Informer 1000-2	Informer 1000-3	Informer 2000-1	Informer 2000-2	Informer 2000-3	Informer 2000-4	Informer 3000-1	Informer 3000-2	Informer 3000-3	Informer 3000-4
Мощность	Пример устройств											
(600 W)	Номинал	4	10	45	20	50	80	180	20	40	70	100
(1200 W)	Номинал	-	-	-	10	25	40	90	10	20	35	50
(1800 W)	Номинал	-	-	-	-	-	-	-	5	13	18	25
(80 W)	TV	90	120	480	180	310	620	850	180	360	540	780
(150 W)	Combi	35	70	300	80	180	340	720	80	180	300	480
(200 W)	PC	25	50	180	60	130	250	540	60	120	230	360
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ												
Башенный тип												
Вес (кг)		19	20.5	16+*23	28	18+*32	28+*32	28+ *42	32	19+*32	29+*32	29+ *42
размеры	Ширина (мм)	135	135	2x135	135	2x135	2x135	2x135	135	2x135	2x135	2x135
	Глубина (мм)	430	430	430	470	470	470	470	470	470	470	470
	Высота (мм)	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Для установки в 19" стойку												
Размеры (ГхШхВ) мм		483x450x132			483x512x132							
СРЕДА												
Шум		<40dbA (1 м от устройства)			<45dbA (1 м от устройства)							

*Батарейный кабинет