
Механические аксессуары шасси

E46652A




Комплект блокировки дверцы

■ Поставляется на заказ, одно блокировочное устройство для шасси.
■ Каталожный номер: **47914**.

■ Блокировочное устройство препятствует открытию дверцы ячейки, если выключатель вкачен или находится в положении “Испытание”.

■ Может устанавливаться справа или слева от шасси.

E46124A




Комплект блокировки вкатывания при открытой дверце

■ Поставляется на заказ, одно устройство блокировки вкатывания для шасси.
■ Каталожный номер: **48582**.

■ Блокировочное устройство препятствует установке рукоятки при открытой дверце ячейки.

■ Устанавливается справа от шасси.

E46111A




Установочный ключ

■ Поставляется на заказ, один установочный ключ для шасси.
■ Каталожный номер: **33767**.

■ Установочный ключ обеспечивает реализацию 20 различных комбинаций двух частей (одна часть для шасси, другая – для выключателя).
■ Позволяет вставить аппарат только в шасси с совместимыми характеристиками.

E51351A




Кожух клеммников (CB)

■ Поставляется на заказ, один кожух клеммников для каждого шасси
■ Каталожные номера:
□ NW08/NW040:
- 3-полюсные: **48595**;
- 4-полюсные: **48596**;

□ NW40b/NW63:
- 3-полюсные: **48597**;
- 4-полюсные: **48598**.

■ Кожух клеммников закрывает доступ к клеммникам присоединения электрических вспомогательных устройств.



Контакты сигнализации положений шасси “Вкачено”, “Выкачено” и “Испытание” (CE, CD, CT)

■ Поставляются на заказ, от одного до девяти контактов.
■ В стандартном исполнении:
0-3 CE, 0-3 CD, 0-3 CT.
■ С дополнительными исполнительными механизмами:
□ 0-9 CE, 0 CD, 0 CT
0-6CE, 0-3CD, 0 CT;
0-6CE, 0 CD, 0-3CT.
■ Каталожные номера (разъемы для присоединения, см. дальше):
□ 1 перекидной контакт: **33170**;
□ 1 комплект исполнительных механизмов для дополнительных перекидных контактов: **48560**.
■ Каталожный номер разъема для присоединения (для каждого контакта): **47849**.

■ Перекидные контакты индицируют три положения: CE: положение “Вкачено”; CD: положение “Выкачено” (сигнализация этого положения происходит при достижении минимального изолирующего промежутка силовых и вторичных цепей); CT: положение “Испытание”

■ Перекидной контакт.
■ Ток отключения: 10 A.
■ Для 50/60 Гц перем. тока (AC12 в соответствии с 947-5-1):
□ 240 В: 10 мА;
□ 380 В: 5 мА.
■ Для постоянного тока (DC12 в соответствии с 947-5-1):
□ 250 В пост.тока:0,3A.