

Питающий модуль тип 9193



09815E00

- Для питания 24 В рас-шины 9194, а также для коллективного сообщения отсутствия питания и неисправности линии.
- Питание до 4 А (для прикл. 30 - 50 модулей)
- Простое или дублированное питание через диоды, с светодиодным индикатором.
- Сменные предварительные предохранители для обеих цепей питания
- Коллективное сообщение отсутствия питания и неисправности линии через контакты реле
- Возможна установка разных режимов работы через выключатель DIP (сообщение неисправности и простое / дублированное питание)
- Произвольный монтаж на рас-шине (начало, конец, середина, с обеих сторон и т. п.)
- Допускается монтаж в зоне 2 и секторе 2

Таблица данных

Исполнение	Питание	Сообщение неисправности	Номер заказа	PS
Питающий модуль тип 9193	24 В / 4 А; первичное и дублированное	неисправность линии + отсутствие питания	9193/20-11-11s	21
Указание	Другие исполнения - каталог систем автоматизации 9193/...-...k (с пружинными клеммами)			

Технические данные

Сертификаты	BVS 03 E 213 X
Другие сертификаты	США (FM), Канада (CSA), Россия (VNIIEF), судоходство (DNV), Бразилия (UL do Brasil), Корея (KTL)
Взрывозащита	Ex II 3 G Ex nA nC II T4
Вход	
Подача питания	24 В DC
Диапазон питания	18 В... 31,2 В
Дублированное питание	да, через диоды
Предохранитель	5 x 20 мм; 2 x Т 4,0 А; сменный для первичного и дублир. питания
Выход	Питание в рас-шину 24 В/ макс.4 А
Сообщение неисправности	
Отсутствие питания PF	Контакт (35 В / 100 мА)
Неисправность линии LF	Контакт (35 В / 100 мА), в нормальном состоянии закрыт